

12,8 V Lithium SuperPack Batterien

Lebensdauerende - Die neue Lithium SuperPack Batterie-Reihe finden Sie in unserem Datenblatt.

www.victronenergy.com

Integriertes BMS und Sicherheitsschalter

Die SuperPack Batterien sind extrem einfach zu installieren und es werden keine zusätzlichen Komponenten benötigt. Der interne Schalter trennt die Batterien im Falle einer Tiefenentladung, Überladung oder zu hohen Temperatur.

Geschützt vor unsachgemäßer Verwendung

Eine Blei-Säure-Batterie wird in folgenden Fällen aufgrund von Sulfatierung vorzeitig versagen:

- Wenn sie lange Zeit in unzureichend geladenem Zustand in Betrieb ist (z. B. die Batterie wird selten oder nie voll aufgeladen).
- Wenn sie in einem teilweise entladenen oder schlimmer noch, vollständig entladenen Zustand belassen wird.

Eine Lithium-Ionen-Batterie muss nicht voll aufgeladen sein. Die Betriebslebensdauer erhöht sich sogar noch leicht, wenn die Batterie anstatt voll nur teilweise aufgeladen ist. Darin liegt ein bedeutender Vorteil von Lithium-Ionen-Batterien im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.

Effizient

Bei zahlreichen Einsatzmöglichkeiten (insbesondere bei netzunabhängigen Solar-Anlagen), kann der Energienutzungsgrad von ausschlaggebender Bedeutung sein.

Der Energienutzungsgrad eines Ladezyklus (Entladen von 100 % auf 0 % und Wiederaufladen auf 100 %) einer durchschnittlichen Blei-Säure-Batterie liegt bei ca. 80 %.

Der Energienutzungsgrad eines Ladezyklus einer Lithium-Ionen-Batterie liegt dagegen bei 92 %.

Der Ladevorgang einer Blei-Säure Batterie wird insbesondere dann ineffizient, wenn die 80 %-Marke des Ladezustands erreicht wurde. Das führt zu Energienutzungsgraden von nur 50 %. Bei Solar-Anlagen ist dieser Wert sogar noch geringer, da dort Energiereserven für mehrere Tage benötigt werden (die Batterie ist in einem Ladezustand zwischen 70 % und 100 % in Betrieb).

Eine Lithium-Ionen-Batterie erzielt dagegen noch immer einen Energienutzungsgrad von 90 %, selbst wenn sie sich in einem flachen Entladezustand befindet.

Lässt sich parallel schalten

Die Batterien lassen sich parallel schalten. Eine Reihenschaltung ist nicht zulässig.

Nur in aufrechter Position verwenden.



Lithium SuperPack	LSP 12,8/50	LSP 12,8/100	LSP 12,8/200
Chemie	LiFePO4		
Nennspannung	12,8 V		
Nennkapazität bei 25°C	50 Ah	100 Ah	200 Ah
Nennkapazität bei 0°C	40 Ah	80 Ah	160 Ah
Nennkapazität bei 25°C	640 Wh	1280 Wh	2560 Wh
Lebenszyklus bei 80 % Tiefenentladung und 25°C	2500 Zyklen		
LADEN und ENTLADEN			
Maximaler kontin. Entladestrom	45 A	50 A	70 A
Spitzenwert Entladestrom (10 s)	80 A	100 A	100 A
Entladeschlussspannung	10 V		
„Konstant“-Ladespannung (absorption)**	14,2 V – 14,4 V		
„Erhaltungs“-Ladespannung (float)	13,5 V		
Maximaler kontin. Ladestrom	35 A	50 A	70 A
BETRIEBSBEDINGUNGEN			
Parallelschaltung	Ja, unbegrenzt		
Reihenschaltung	Nein		
Betriebstemperatur	Entladung: -10°C bis +50°C Laden: +5°C bis +45°C		
Lagertemperatur	-40°C bis +65°C		
Maximale Lagerungszeit bei voller Ladung	1 Jahr ≤ 25°C	3 Monate ≤ 40°C	
Feuchte (nicht kondensierend)	Max. 95 %		
Schutzklasse	IP 43		
NR. FÜR SONSTIGE			
Stromanschluss (Gewindeeinsteckbuchsen)	M8	M8	M8
Abmessungen (LxBxH) mm	197 x 165 x 170	330 x 171 x 235	520 x 269 x 220
Gewicht	6,5kg	15kg	30kg
** Die Konstanzspannungsdauer sollte bestenfalls nicht länger als 4 Stunden sein. Eine länger andauernde Konstanzspannungsphase kann die Lebensdauer der Batterie leicht verringern.			